

# TP - Asservissement en distance du mBot : Correcteur PID

## Objectifs

- Comprendre la logique d'un asservissement en boucle fermée
- Utiliser le capteur ultrason pour mesurer une distance réelle
- Étudier séparément les rôles des termes P, I et D
- Analyser la stabilité, le dépassement, le bruit et l'erreur statique
- Interpréter les données fournies dans le moniteur série

## 1) Principe général de l'asservissement

Le robot doit se stabiliser à **20 cm** de l'obstacle.

L'erreur est définie par :  $e = D_{mes} - D_{cons}$

- si  $e > 0$  → le robot est trop loin → avancer
- si  $e < 0$  → le robot est trop près → reculer

La commande est donnée par un correcteur PID :  $v = K_p e + K_i \int e dt + K_d \frac{de}{dt}$

## Rôle des trois termes

- **P** : corrige proportionnellement à l'erreur
- **I** : supprime l'erreur statique mais peut provoquer des oscillations
- **D** : réduit le dépassement, amortit le mouvement

## Filtrage du dérivé

Le capteur ultrason étant bruyant, on utilise un dérivé filtré :

$$d_{filt} = \alpha d_{filt} + (1 - \alpha) \frac{e - e_{prev}}{dt}$$

## Anti-windup (limitation de l'intégrale)

$$I = \text{clip}(I + e dt, -I_{max}, I_{max})$$

Reset si inversion du signe de l'erreur :

$$e \cdot e_{prev} < 0 \Rightarrow I = 0$$

## Saturation moteurs

$$v = \begin{cases} V_{max} & \text{si } v > V_{max} \\ -V_{max} & \text{si } v < -V_{max} \\ v & \text{sinon} \end{cases}$$

## Zone de vitesse minimale

$$|v| < V_{min} \Rightarrow v = \begin{cases} V_{min} & \text{si } v > 0 \\ -V_{min} & \text{si } v < 0 \end{cases}$$

---

## 2) Travail demandé

### Partie A — Analyse conceptuelle

- Expliquer la signification physique de l'erreur e.
  - Pourquoi un système en boucle fermée est-il nécessaire ?
  - Donner le rôle séparé des termes P, I, D.
  - Pourquoi la dérivée doit-elle être filtrée ?
  - Quel est l'intérêt du mécanisme anti-windup ?
- 

### Partie B — Expérimentations

#### Étape 1 : Action P seule

\* Mettre  $K_i = 0$  et  $K_d = 0$  \* Faire varier  $K_p$  (2, 4, 6, 8...)

**Questions :** \* Une erreur statique persiste-t-elle ? \* Y a-t-il un dépassement ? \* Le robot oscille-t-il si  $K_p$  est trop grand ?

---

#### Étape 2 : Action PI

\* Garder un  $K_p$  raisonnable (ex : 4 ou 6) \* Ajouter  $K_i$  (0.1 → 0.2)

**Questions :** \* L'erreur statique disparaît-elle ? \* Le robot devient-il plus oscillant ? \* Que provoque un

Ki trop élevé ?

---

### Étape 3 : Action PID

\* Ajouter un terme dérivé Kd (0.5 ou 1.0)

**Questions :** \* Le dépassement diminue-t-il ? \* La stabilité augmente-t-elle ? \* Le dérivé amplifie-t-il le bruit ? \* Le filtre ( $\alpha$ ) améliore-t-il les tremblements du robot ?

---

## Partie C – Analyse des données série

Les données typiques affichées :

```
D = distance mesurée
e = erreur
v = commande moteur
I = intégrale
d = dérivée filtrée
```

**Questions :** \* La commande v se rapproche-t-elle de 0 une fois stabilisé ? \* L'intégrale atteint-elle les limites I<sub>max</sub> ? \* Le dérivé filtré est-il stable ou bruité ? \* Observe-t-on un dépassement (overshoot) dans la distance D ?

---

### 3) Synthèse finale

Rédiger un paragraphe répondant aux questions suivantes :

- Pourquoi P seul ne suffit-il pas ?
  - En quoi I améliore la précision mais peut dégrader la stabilité ?
  - Quel est le rôle du dérivé dans l'amortissement ?
  - Quel triplet (K<sub>p</sub>, K<sub>i</sub>, K<sub>d</sub>) est optimal pour VOTRE robot ? (justifier)
  - Pourquoi d'un robot à l'autre les réglages diffèrent-ils ?
- 

### 4) Bonus facultatif

- Ajouter une consigne variable via le port série
- Tracer les courbes D, e, v, I dans un tableur
- Tester 10 cm, 20 cm et 30 cm pour analyser la robustesse

```
#include "mCoreLite.h"
```

```
mCoreLite bot;

// ----- CONSIGNE -----
float Dcons = 20.0;      // distance cible (cm)

// ----- PARAMÈTRES PID -----
float Kp = 6.0;          // proportionnel
float Ki = 0.15;         // intégral
float Kd = 0;            // dérivé (amortissement)

// ----- MEMOIRES PID -----
float integral = 0.0;
float e_prev = 0.0;
unsigned long lastTime = 0;

// ----- SECURITE INTEGRALE (ANTI-WINDUP) -----
float Imax = 50.0;      // limite de l'intégrale

// ----- VITESSE -----
int Vmin = 60;          // évite les sifflements
int Vmax = 200;         // saturation

// ----- FILTRE DERIVÉ -----
// (évite les tremblements dus au bruit US)
float alpha = 0.7;      // 0 = pas de filtre, 1 = filtre fort
float d_filtered = 0.0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  bot.botSetup();
  lastTime = millis();
}

void loop() {

  // ----- 1) MESURE -----
  float Dmes = bot.distanceCM();

  // ----- 2) ERREUR -----
  float e = Dmes - Dcons;

  // ----- 3) TEMPS -----
  unsigned long now = millis();
  float dt = (now - lastTime) / 1000.0;
  if (dt <= 0) dt = 0.001; // sécurité
  lastTime = now;

  // ----- 4) ZONE MORTE -----
  if (fabs(e) < 1.0) {
```

```
    integral = 0;           // détendre l'intégrale
    bot.motors(0,0);
    debug(Dmes, e, 0, integral, 0);
    return;
}

// ----- 5) INTÉGRALE + ANTI-WINDUP -----
integral += e * dt;
if (integral > Imax) integral = Imax;
if (integral < -Imax) integral = -Imax;

// Réinitialisation si inversion de signe de l'erreur
if (e * e_prev < 0) integral = 0;

// ----- 6) DÉRIVÉE (!\ capteur bruyant) -----
float derivative = (e - e_prev) / dt;
e_prev = e;

// Filtre passe-bas sur le dérivé
d_filtered = alpha * d_filtered + (1 - alpha) * derivative;

// ----- 7) SORTIE PID -----
float v = Kp * e + Ki * integral + Kd * d_filtered;

// ----- 8) SATURATION -----
if (v > Vmax) v = Vmax;
if (v < -Vmax) v = -Vmax;

// ----- 9) VITESSE MINIMALE -----
if (fabs(v) > 0 && fabs(v) < Vmin) {
    v = (v > 0) ? Vmin : -Vmin;
}

// ----- 10) ACTION -----
// v > 0 → avancer (cible trop loin)
// v < 0 → reculer (cible trop proche)
bot.motors(-v, v);

// ----- 11) DEBUG -----
debug(Dmes, e, v, integral, d_filtered);
}

// ===== DEBUG =====
void debug(float D, float e, float v, float I, float d) {
    Serial.print("D=");
    Serial.print(D);
    Serial.print(" e=");
    Serial.print(e);
    Serial.print(" v=");
    Serial.print(v);
    Serial.print(" I=");
```

Last  
update: 2025/11/29 14:55 ssi\_elec\_asservissement\_mbot [https://mistert.freeboxos.fr/dokuwiki/doku.php?id=ssi\\_elec\\_asservissement\\_mbot&rev=1764428143](https://mistert.freeboxos.fr/dokuwiki/doku.php?id=ssi_elec_asservissement_mbot&rev=1764428143)

---

```
Serial.print(I);  
Serial.print("  d=");  
Serial.println(d);  
}
```

From:  
<https://mistert.freeboxos.fr/dokuwiki/> - **Wiki de Sébastien TACK**

Permanent link:  
[https://mistert.freeboxos.fr/dokuwiki/doku.php?id=ssi\\_elec\\_asservissement\\_mbot&rev=1764428143](https://mistert.freeboxos.fr/dokuwiki/doku.php?id=ssi_elec_asservissement_mbot&rev=1764428143)

Last update: **2025/11/29 14:55**

